

Technische info:

- RF Pro Colorwheel handzenders
- Beschermingsklasse IP20
- Voor 1 kanaals, CCT of RGBW dimming
- Frequentie 868MHz
- Bediening van 4 zone's per zender
- Per zone 3 instelbare scènes
- Meerdere zenders per controller mogelijk
- Meerdere controllers per zender mogelijk
- Geschikt voor 12-36V
- Controllers voor CC en CV



Afmeting controller : lxbxh= 178x46x18

De zender wordt compleet met wandhouder en 3 x AAA batterij geleverd.

Met de handzender kan met behulp van een touch gevoelig color/dimwiel de gewenste kleur of dimwaarde ingesteld worden.

Ook kan voor een programma afloop gekozen worden.

In bedrijfstellen:

De zender (draaiknop) en de ontvanger (controller) moeten gekoppeld worden.

- Druk op de on/off toets van de zender om deze te activeren
- Druk vervolgens op de "learn" toets van de controller
- Bedien aansluitend één van de 4 zone toetsen
- Tenslotte moet het colorwiel aangeraakt worden

Als de koppeling succesvol is geweest dan knippert de aangesloten LED verlichting

Ontkoppeling gebeurt door de "learn" toets gedurende 5s ingedrukt te houden. De aangesloten LED knippert daarna kortstondig.

Voor uitgebreide info raadpleeg de bij het produkt geleverde manual

LET OP: controller wordt tussen de (Flex)LED en de driver gemonteerd!!

Driver en LED worden niet bijgeleverd

Art.nummer	Type/input	Voeding/Uitgang
C101110022	RF zender 1 kanaal	Batterij / RF
C101210022	RF zender Colorshift	Batterij / RF
C101410022	RF zender RGBW	Batterij / RF
C501411022	RF controller 12-36V DC, 4 kanalen	12-36V DC / 4 x 5A
C504411022	RF controller 12-36V DC, 4 kanalen WiFi	12-36V DC / 4 x 5A

Tevens leverbaar diverse controllers in Constant Current uitvoering